



|   |  |
|---|--|
| <b>bestyckning</b>                      | LED  |
| <b>driftdon</b>                         | HF-don dimbart digitalt DALI   |
| <b>anslutningsspänning/frekvens</b>     | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz  |
| <b>upptagen effekt</b>                  | ca. 29 W   |
| <b>standby</b>                          | ca. 0,15 W   |
| <b>upptagen effekt</b>                  | ca. 0,980  |
| <b>lumen</b>                            | circa 3.750 lm   |
| <b>ljusbyte <sup>1)</sup></b>           | ca. 129 lm/W   |
| <b>lätt typ/ljus färg</b>               | varm vit   |
| <b>färgtemperatur</b>                   | ca. 3.000 K  |
| <b>Färgåtergivningsindex</b>            | Ra ≥ 80  |
| <b>ljusfördelning</b>                   | direkt/indirekt; ca. 40 %  |
| <b>färgtolerans LED</b>                 | < 3 SDCM   |
| <b>bländskydd</b>                       | Prismats öppning   |
| <b>luminans (L65)</b>                   | ≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>bländtal UGR (4H 8H; EN 12464-1)</b> | ≤ 16   |
| <b>kapningsklass/skyddsklass</b>        | IP 40  |
| <b>teknik</b>                           | steglöst dimbar  |
| <b>manövrering</b>                      | extern strömbrytare  |
| <b>hölje</b>                            | aluminiumprofil; silver  |
| <b>käpa illuminant</b>                  | Acryl (PMMA); klart  |
| <b>Dimningsintervall</b>                | 1-100%   |
| <b>nätanslutningsledning</b>            | med öppna ledningsändar; Slutarmatur   |
| <b>infästning</b>                       | ställlina 0.3 - 0.7 m  |
| <b>livslängd LED</b>                    | L90B50 50.000h   |
| <b>energieffektivitetsklass</b>         | C  |
| <b>EAN</b>                              | 4013330030278  |
| <b>Vikt utan/inkl. emballage</b>        | 4,7; ca. 6,2 kg  |
| <b>Mått (måttritning)</b>               | L=1408mm   |
| <b>Förpackningens mått</b>              | ca. 1.600 mm; 190 mm; 120 mm   |
| <b>särdrag</b>                          | Flimmerfri; DALI drivdon 1x; Lämplig som nödbelysning; Genomgående ledningsdragnig, upp till 18 m från en nätanslutning; De olika modulerna ansluts mekaniskt och elektriskt utan verktyg; TouchDIM - Ljusreglering med användning av en standard-tryckknapp |

<sup>1)</sup> För armaturer med separat driftdon avser ljusutbytet armaturhuvudet utan driftdon.